

LAMAX

Dots2



Controls

| | |
|----------------------------------|--|
| Turn On | Hold down the multifunction button for 3 seconds |
| Turn Off | Hold down the multifunction button for 3 seconds |
| Play / Pause | Press the multifunction button |
| Next Track | Press the multifunction button 2 times |
| Previous Track | Press the multifunction button 3 times |
| Answer/End Call | Press the multifunction button |
| Reject Call | Hold the multifunction button for 1 second |
| Last Number Redial | Press the multifunction button 4 times |
| Activate Mobile Assistant | Hold the multifunction button for 2 second |

Switching On

The earphones turn on automatically when removed from the charging station. To switch on manually, press and hold the multifunction button for 3 seconds. You must manually turn on both earphones separately. When switched on, there is an audible sound and the white LED flashes.

Switching Off

The earphones turn off automatically when inserted into the charging station. To turn off manually, hold the multifunction button on one of the earphones for 3 seconds. When switched off, an audible notification sounds and the red LED flashes.

Pairing

1. Remove the earphones from the charging station. The earphones will automatically connect to each other and an audible notification will sound. The left earphone is the main one, and ready for pairing is indicated by alternating blinking of white and red LEDs.

2. Turn on Bluetooth on your device and look for LAMAX Dots2 in the list of available Bluetooth devices. After successful pairing you will hear an audible notification.

For pairing problems, remove the earphones from the paired devices list on your phone. Turn off the earphones manually and hold the multifunction button for 5 seconds until both earphones blink alternately red and white, then insert them into the charging station and pair as described in 1.

Charging

To charge the charging station, connect the cable to the USB-C port on the back and the end of the cable into a USB power supply with a maximum voltage of 5V. When charging, the LEDs will light up gradually according to the charge status. When fully charged, all 4 LEDs will be lit.

You can also charge the charging station with a Qi-compatible wireless charger.

To charge the earphones, insert them into a charged charging station. The LED light in the headphones flashes twice and then turns red during charging. When fully charged, it goes out.

Parameters

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Wireless technology | Bluetooth 5.0 |
| Max. pairing distance | up to 10 metres |
| Supported codecs | AAC, SBC |
| Earphone battery capacity | 50 mAh |
| Charging station capacity | 550 mAh |
| Earphone charging time | approx. 2 hours |
| Playback time | up to 6 hours |
| Weight of one earphone | 3 g |
| Weight with charging station | 42 g |

Subject to printing errors.

The latest version of the user guide can be downloaded here:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



LAMAX

Dots2



Steuerung

| | |
|--|---|
| Einschalten | Halten Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden gedrückt |
| Ausschalten | Halten Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden gedrückt |
| Spielen / Pause | Drücken Sie die Multifunktions-taste |
| Nächstes Lied | 2x die Multifunktions-taste drücken |
| Vorheriges Lied | 3x die Multifunktions-taste drücken |
| Anruf entgegennehmen / beenden | Drücken Sie die Multifunktions-taste |
| Anruf ablehnen | Halten Sie die Multifunktions-taste 1 Sekunde gedrückt |
| Die letzte angerufene Nummer wählen | 4x die Multifunktions-taste drücken |
| Aktivierung des mobilen Assistenten | Halten Sie die Multifunktions-taste 2 Sekunden gedrückt |

Einschalten

Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein, nachdem sie aus der Ladestation genommen wurden. Um die Kopfhörer manuell einzuschalten, müssen Sie die Multifunktions-taste 3 Sekunden gedrückt halten. Manuell müssen Sie beide Kopfhörer getrennt einschalten. Wenn die Kopfhörer eingeschaltet werden ertönt ein Ton und die weiße LED blinkt.

Ausschalten

Die Kopfhörer schalten sich nach dem Einlegen in die Ladestation automatisch aus. Um die Kopfhörer manuell auszuschalten müssen Sie die Multifunktions-taste auf einem der Kopfhörer 3 Sekunden gedrückt halten. Beim Ausschalten ertönt ein Ton und die rote LED blinkt.

Verbindung

1. Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladestation. Die Kopfhörer verbinden sich automatisch und es ertönt ein Ton. Der linke Kopfhörer ist der Hauptkopfhörer und bereit für die Verbindung, diese wird durch abwechselndes Blinken der weißen und roten LED angezeigt.

2. Schalten Sie in ihrem Gerät Bluetooth ein und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte nach LAMAX Dots2. Nach der erfolgreichen Verbindung ertönt ein Ton.

Bei Problemen mit der Verbindung entfernen Sie die Kopfhörer aus der Geräteliste in ihrem Telefon. Schalten Sie die Kopfhörer manuell aus und halten Sie die Multifunktions-taste 5 Sekunden gedrückt, bis beide Kopfhörer abwechselnd rot und weiß blinken, legen Sie die Kopfhörer dann in die Ladestation und beginnen Sie gemäß Punkt 1 mit der Verbindung.

Ladevorgang

Zum Laden der Ladestation stecken Sie das Kabel in den USB-C Port an der Rückseite der Ladestation und stecken Sie das andere Ende des Kabels in ein USB Netzwerk mit einer maximalen Spannung von 5V. Beim Ladevorgang leuchten die Dioden nacheinander auf, je nachdem wie stark die Station aufgeladen ist. Wenn diese vollständig aufgeladen ist leuchten alle 4 Dioden.

Sie können die Ladestation auch mit einem kabellosen Ladegerät aufladen, das den Standard Qi unterstützt.

Um die Kopfhörer aufzuladen, legen Sie diese in die Ladestation. Die LED im Kopfhörer blinkt während des Ladevorgangs zweimal und wird dann rot. Wenn es vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich aus.

Parameter

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Funktechnologie | Bluetooth 5.0 |
| Max. Reichweite | bis 10 Meter |
| Unterstützte Codecs | AAC, SBC |
| Kapazität der Kopfhörerbatterie | 50 mAh |
| Kapazität der Ladestation | 550 mAh |
| Ladedauer der Kopfhörer | ungefähr 2 Stunden |
| Spieldauer | bis zu 6 Stunden |
| Gewicht eines Kopfhörers | 3 g |
| Gesamtgewicht samt der Ladestation | 42 g |

Druckfehler vorbehalten.

Die aktuelle Version der Bedienungsanleitung kann hier heruntergeladen werden:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



LAMAX

Dots2



Ovládání

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zapnout | Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy |
| Vypnout | Podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy |
| Hrát / Pauza | Stisknete multifunkční tlačítko |
| Následující skladba | 2x stisknete multifunkční tlačítko |
| Předchozí skladba | 3x stisknete multifunkční tlačítko |
| Přijmout / ukončit hovor | Stisknete multifunkční tlačítko |
| Odmítnout hovor | Podržte multifunkční tlačítko 1 sekundu |
| Vytočit poslední volané číslo | 4x stisknete multifunkční tlačítko |
| Aktivace mobilního asistenta | Podržte multifunkční tlačítko 2 sekundy |

Zapnutí

Sluchátka se automaticky zapnou po vyjmutí z nabíjecí stanice. Pro manuální zapnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy. Manuálně musíte zapnout obě sluchátka zvlášť. Při zapnutí se ozve zvuková notifikace a zablíká bílá LED.

Vypnutí

Sluchátka se automaticky vypnou po vložení do nabíjecí stanice. Pro manuální vypnutí podržte multifunkční tlačítko 3 sekundy na jednom ze sluchátek. Při vypnutí se ozve zvuková notifikace a zablíká červená LED.

Párování

1. Vyjměte sluchátka z nabíjecí stanice. Sluchátka se mezi sebou automaticky propojí a ozve se zvuková notifikace. Levé sluchátko bude hlavní a připravené pro párování, to indikuje střídavé blikání bílé a červené LED.

2. Zapněte ve Vašem zařízení Bluetooth a v seznamu dostupných Bluetooth zařízení vyhledejte LAMAX Dots2. Po úspěšném párování se ozve zvuková notifikace.

Při problémech s párováním odeberte sluchátka ze seznamu párování zařízení ve vašem telefonu. Vypněte sluchátka manuálně a podržte multifunkční tlačítko 5 sekund, než obě sluchátka začnou blikat střídavě červeně a bíle, poté je vložte do nabíjecí stanice a spárujte podle bodu 1.

Nabíjení

Pro nabíjení nabíjecí stanice připojte kabel do USB-C portu na její zadní straně a druhý konec kabelu zapojte do napájecího zdroje USB s maximálním napětím 5V. Při nabíjení se diody budou postupně rozsvěcovat podle stavu nabíjení. Při plném nabíjení budou rozsvíceny všechny 4 diody.

Nabíjecí stanici můžete nabíjet i bezdrátovou nabíječkou podporující standard Qi.

Pro nabíjení sluchátek je vložte do nabití nabíjecí stanice. Při nabíjení LED ve sluchátkách dvakrát preblikne a poté svítí červeně. Při úplném nabíjení zhasne.

Parametry

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Bezdrátová technologie | Bluetooth 5.0 |
| Max. vzdálenost párování | až 10 metrů |
| Podporované kodeky | AAC, SBC |
| Kapacita baterie ve sluchátku | 50 mAh |
| Kapacita nabíjecí stanice | 550 mAh |
| Doba nabíjení sluchátek | asi 2 hodiny |
| Doba přehrávání | až 6 hodin |
| Váha jednoho sluchátka | 3 g |
| Váha spolu s nabíjecí stanicí | 42 g |

Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktuální verze uživatelské příručky ke stažení zde:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



LAMAX

Dots2



Ovládanie

| | |
|--------------------------------------|---|
| Zapnúť | Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy |
| Vypnúť | Podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy |
| Hrať / Pauza | Stlačte multifunkčné tlačidlo |
| Následujúca skladba | 2x stlačte multifunkčné tlačidlo |
| Predchádzajúca skladba | 3x stlačte multifunkčné tlačidlo |
| Prijatí / ukončiť hovor | Stlačte multifunkčné tlačidlo |
| Odmietnuť hovor | Podržte multifunkčné tlačidlo 1 sekundu |
| Zavolať posledné volané číslo | 4x stlačte multifunkčné tlačidlo |
| Aktivácia mobilného asistenta | Podržte multifunkčné tlačidlo 2 sekundy |

Zapnutie

Sluchadlá sa automaticky zapnú po odpojení z nabíjacej stanice. Pre manuálne zapnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy. Manuálne musíte zapnúť obe sluchadlá zvlášť. Pri zapnutí sa ozve zvuková notifikácia a zablíká biela LED dióda.

Vypnutie

Sluchadlá sa automaticky vypnú po vložení do nabíjacej stanice. Pre manuálne vypnutie podržte multifunkčné tlačidlo 3 sekundy na jednom zo sluchadiel. Pri vypnutí sa ozve zvuková notifikácia a zablíká červená LED dióda.

Párovanie

1. Vyberte sluchadlá z nabíjacej stanice. Sluchadlá sa medzi sebou automaticky prepoja a ozve sa zvuková notifikácia. Ľavé sluchadlo bude hlavné a pripravené pre párovanie, to indikuje striedavé blikanie bielej a červenej LED diódy.

2. Zapnite vo Vašom zariadení Bluetooth a v zozname dostupných Bluetooth zariadení vyhľadajte LAMAX Dots2. Po úspešnom párovaní sa ozve zvuková notifikácia.

Pri problémoch s párovaním odoberte sluchadlá zo zoznamu párovávaných zariadení vo vašom telefóne. Vypnite sluchadlá manuálne a podržte multifunkčné tlačidlo 5 sekúnd, než obidve sluchadlá začnú blikáť striedavo červenou a bielou farbou, potom ich vložte do nabíjacej stanice a spárujte podľa bodu 1.

Nabíjanie

Pro nabíjanie nabíjacej stanice pripojte kábel do USB-C portu na jej zadnej strane a druhý koniec kábla zapojte do napájacieho zdroja USB s maximálnym napätím 5V. Pri nabíjaní sa budú diódy postupne rozsvetovať podľa stavu nabíjania. Pri úplnom nabíjaní budú rozsvietené všetky štyri diódy.

Nabíjaciu stanicu môžete nabíjať aj bezdrátovou nabíjačkou, ktorá podporuje štandard Qi.

Pre nabíjanie sluchadiel ich vložte do nabitie nabíjacej stanice. Pri nabíjaní LED v sluchadlách dvakrát preblikne a potom svieti na červeno. Pri úplnom nabíjaní zhasne.

Parametre

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Bezdrôtová technológia | Bluetooth 5.0 |
| Max. vzdialenosť párovania | až 10 metrov |
| Podporované kodeky | AAC, SBC |
| Kapacita baterie v sluchadle | 50 mAh |
| Kapacita nabíjajúcej stanice | 550 mAh |
| Doba nabíjania sluchadiel | asi 2 hodiny |
| Doba prehrávania | až 6 hodín |
| Váha jedného sluchadla | 3 g |
| Váha spolu s nabíjacou stanicou | 42 g |

Tlačové chyby vyhradené.

Aktuálna verzia uživatelskej príručky na stiahnutie tu:
<https://www.lamax-electronics.com/downloads/lamax-dots2/manual>



